

FLIP-FLOP és TÁROLÓ vezérlések

D FLIP-FLOP

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

JK FLIP-FLOP

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

SR-TÁROLÓ

$Y^v \rightarrow Y$		S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0